

Описание товара Бензиновый генератор Fogo

FV20000TE



Характеристики

Напряжение	230/400 В
Модель	Fogo FV20000TE
Модель двигателя	VNG31
Система охлаждения	воздушная
Частота вращения двигателя	3000 об/мин
Топливо	бензин
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Инверторная модель	нет
Функция сварки	нет
Уровень шума	100 дБ
Масса	100 кг
Длина	900 мм
Ширина	580 мм
Высота	890 мм
Страна происхождения	Польша
Гарантия	1 год
Стартер	электростартер
Мощность, кВт	8 кВт (19.5 кВА)

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.